



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МИКОЛАЇВ ЕНЕРГО»

Замовник: АТ "Миколаївобленерго".

Об'єкт: Влаштування вузла обліку з 1ф лічильником 1-11 кВт (з PLC модулем та внутрішнім реле керування навантаженням)

ТИПОВИЙ ПРОЕКТ

ПГ-0003.00 – ЕП
Електропостачання

Головний інженер проекту



Віктор БАЙДАК

м. Миколаїв
2024 р.

Відомість робочих креслень основного комплекту ЕП

Загальні дані

Аркуш	Найменування	Примітки
1	Загальні дані	
2	Однолінійна схема електропостачання 0,4кВм.	
3	План зовнішніх електричних мереж	
4	Місця опломбування вузла обліку	

Відомість документів, на які посиляються
та документів що додаються

Аркуш	Найменування	Примітки
	<u>Документи на які посиляються</u>	
ДНАОП 0.00-1.32-01	Електрообладнання спеціальних установок	
ПУЕ-2017	Правила улаштування електроустановок	
Укрсіленергопроект	Посібник з проектування ліній 0,38кВ	
Київ 2003	Використанням арматури фірми "ENSTO"	
ДБНА 3.2-2-2009	Промислова безпека в будівництві. Оснабні положення	
	<u>Документи що додаються</u>	
ПГ-0003.00 - ЕП.СО	Специфікація обладнання	Аркуші-1

1. Вихідні дані.

Проект виконаний на підставі замовлення і технічних умов ТУ000, виданих АТ «Миколаївобленерго» та у відповідності з ПУЕ-2017, ДНАОП 0.00-1.32-01, ДБНА 3.2-2-2009. За необхідністю електропостачання струмоприймачі об'єкта відносяться до споживачів III категорії.
Об'єкт відноситься до класу наслідків СС1 згідно ДСТУ 8855:2019.

2. Проектні рішення.

Підключення житлового приміщення, виконати проводом типу СП-5 2х 0 мм² (п.2.4.11 з абзас ПУЕ-2017), до відвідно-облікової шафи IP54, встановленої на Прокладку кабелю по стіні виконати в гофротрубі.
Переріз дроту вибрано на підставі п.2.4.13 ПУЕ-2017. (За умовами механічної міцності на відгалуженнях до введів в будівлю слід застосовувати багатопровідні проводи перерізом не менш 16 мм².)

Відстань по вертикалі від самоутихомих проводів при найбільшій стрілі провисання до поверхні землі (протидної частини, дороги) повинно бути не менш ніж 5м, до тротуарів і пішохідних доріжок - 3,5 м (п.2.4.50 ПУЕ 2017)
Шафу встановити на 1,5 м від нульової відмітки землі. У шафі встановити (з можливістю пломбування дооблікових ланцюгів). Диференційний автомат типу - АД-14 встановити в розподільчій шафі (ШР).

У ланцюзі нульового проводу встановлення апаратів захисту не допускається (п.1.7.157 ПУЕ-2017).

Монтаж робіт вести в обох мові відповідності до ПУЕ, чинними СНІП та типової інструкції по спорудженню мереж заземлення в електроустановках.


Після закінчення електромонтажних робіт, виконаних за даним проектом, споживач повинен підготувати протоколи випробування ізоляції проводів.

ПГ-0003.00 - ЕП									
Влаштування вузла обліку з 1 фазним лічильником потужність до 11кВт (з РЛС модемом та внутрішнім реле керування навантаженням). Типовий проект									
Змін.		Кіл.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата	Електропостачання		
							Смад	Аркуш	Аркуші
							ТП	1	4
Розробив		Байдак					АТ		
Перевірив		Байдак					"Миколаївобленерго"		
							М. Миколаїв		

Виконання робіт вести у відповідності до СНІП 3.05.06-85 «Електротехнічні пристрої» з дотриманням вимог ДБН 3.2-2-2009 ССБТ. Промислова безпека у будівництві. Основні положення ».

ПС 35/6 кВ РЧ-0,4кВ
ТП- Існ.

Опора №0 ПЛ-0,4кВ
ТП-00 Ф-0



1. Для непобутових споживачів.
2. Шафа обліку ЩО встановлюється на фасаді

Після засобу обліку, включеного безпосередньо в живильну мережу, має бути встановлений апарат захисту якнайближче до засобу обліку, але не далі ніж 10 м по довжині електропроводки. (ДБН В.2.5-23:2010, п.11.10).

Вибір відповідного автоматичного вимикача

$$I_p = \frac{P_p}{U_n} = \frac{220\text{В}}{220\text{В}} = \text{А}$$

Згідно з розрахунком приймаємо автоматичний вимикач номіналом А.

ПГ-0003.00 - ЕП

Влаштування вузла обліку з 1 фазним лічильником потужністю до 11кВт (з PLC модулем та внутрішнім реле керування навантаженням). Типовий проект

Електропостачання

Стад.	Аркуш	Аркушів
ТП	2	

Однолінійна схема
електропостачання 0,4кВт.

АТ
"Миколаївобленерго"
м. Миколаїв

Інв. № орг.	Зам. інв. №					
	Підпис та дата					
Розробив	Змін.	Кіл.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата
	Перевірів					
	ПГ-0003.00 - ЕП					
	Влаштування вузла обліку з 1 фазним лічильником потужністю до 11кВт (з PLC модулем та внутрішнім реле керування навантаженням). Типовий проект					
	Електропостачання					
	Стад. Аркуш Аркушів					
	Однолінійна схема електропостачання 0,4кВт.					
	АТ "Миколаївобленерго" м. Миколаїв					

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3,859,72 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

Типове проєктне рішення влаштування вузла обліку однофазного приєднання потужністю 1-11 кВт
РП

Кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на влаштування комерційного обліку однофазного приєднання потужністю 1-11 кВт з PLC зв'язком та внутрішнім реле керування навантаженням
Типове проєктне рішення влаштування вузла обліку однофазного приєднання потужністю 1-11 кВт

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3,15812 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,007 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,60553 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 серпня" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього		експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	80,56	-	80,56	80,56	-	0,9600	0,96
2	КМ11-169-2	Електричні проводи у щитах і пультях малогабаритних	100 м	0,01	80,56	-	21,60	21,60	-	23,0400	0,23
3	ТР3-5-12-1	Окінювання жил кабеля з перерізом до 10 мм2 шляхом напругування наконечників	шт	4	2160,46	-	267,24	267,24	-	0,8400	3,36
4	КМ8-144-3	Приспінювання до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 10 мм2	100 шт	0,04	66,81	-	96,07	93,80	2,27	28,8000	1,15
		Разом прямі витрати по розділу 1			2401,81	56,91	465,47	463,20	0,36	0,1152	5,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:			2344,90	8,99	465,47		0,36		
		всього заробітна плата, грн.					463,56				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					306,90				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					1,3				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					141,97				
		Всього будівельні роботи, грн.					772,37				

		Всього по розділу 1					772,37				
Розділ 2. Обладнання і матеріали											
5 & 1517-1867-2	Лічильник однофазний з РС зв'язком та внутрішнім реле керування навантаженням	шт	1	2330,00	-	-	2330,00	-	-	-	-
6	С157-272	Проводи силові з полівинілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 10 мм2	1000м	0,001	50950,00	-	50,95	-	-	-	-
7 & С1115-1433-1	Наконечник трубчастий НТ-10,0-18	шт	4	1,20	-	-	4,80	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 2				-	-	2385,75	-	-	-	-
	Разом устаткування, грн.						2330,00	-	-	-	-
	Всього устаткування, грн.						2330,00				
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						55,75				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						55,75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					55,75				
		Всього по розділу 2					2385,75				
		Разом прямі витрати по кошторису					2851,22	463,20	2,27		5,7
		Разом устаткування, грн.					2330,00		0,36		
		Всього устаткування, грн.					2330,00				
		Разом будівельні роботи, грн.					521,22				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55,75				
		всього заробітна плата, грн.					463,56				
		Загальновиборничі витрати, грн.					306,90				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					1,3				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					141,97				
		Всього будівельні роботи, грн.					828,12				
		Всього по кошторису					3158,12				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					605,53				
		Разом по главах 1-12:					3158,12				
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)					58,31				
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)					3216,43				
		Разом:					3216,43				
	Податок на додану вартість						643,29				
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку						3859,72				


Примітки :

Керівник проектної організації _____

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)
Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу




Я. Гетагнчев



112_КД_ЛКЗКР