



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МИКОЛАЇВ ЕНЕРГЕО»

Замовник: АТ "Миколаївобленерго".

Об'єкт: Влаштування вузла обліку з 3ф лічильником потужністю до 50 кВт (з вбудованим GSM модемом та внутрішнім реле керування навантаженням).

ТИПОВИЙ ПРОЕКТ

ПГ-0008.00 – ЕП
Електропостачання

Головний інженер проекту



Віктор БАЙДАК

м. Миколаїв
2024 р.

Відомість робочих креслень основного комплекту ЕП

Аркуш	Найменування	Примітки
1	Загальні дані	
2	Однолінійна схема електропостачання 0,4кВм.	
3	План зовнішніх електричних мереж	
4	Місця опломбування вузла обліку	

Відомість документів, на які посиляються та документів що додаються

Аркуш	Найменування	Примітки
	Документи на які посиляються	
ДНАОП 0.00-1.32-01	Електрообладнання спеціальних установок	
ПУЕ-2017	Правила улаштування електроустановок	
Укрліьенергопроект	Посібник з проектування ліній 0,38кВ	
Київ 2003	Використанням арматури фірми "ENSTO"	
ДБНА 3.2-2-2009	Промислова безпека в будівництві. Основні положення	
	Документи що додаються	
ПГ-0008.00 – ЕП.СО	Специфікація обладнання	Аркушів-1

Загальні дані

1. Вихідні дані.

Проект виконаний на підставі замовлення і технічних умов ТУ000, виданих АТ «Миколаївобленерго» та у відповідності з ПУЕ-2017, ДНАОП 0.00-1.32-01, ДБНА 3.2-2-2009. За надійністю електропостачання струмоприймачі об'єкта відносяться до споживачів III категорії.

Об'єкт відноситься до класу наслідків СС1 згідно ДСТУ 8855:2019.

2. Проектні рішення.

Підключення житлового приміщення, виконати проводом типу СП-5 4х0 мм² (п.2.4.11 з абзац ПУЕ-2017), до відвідно-облікової шафи IP54, встановленої на Прокладку кабелю по стіні виконати в гофротрубі.

Переріз дроту вибрано на підставі п.2.4.13 ПУЕ-2017. (За умовами механічної міцності на відгалуженнях до ввідів в будівлю слід застосовувати багатодротні проводи перерізом не менш 16 мм².)

Відстань по вертикалі від самоутирних проводів при найбільшій стрілі провисання до поверхні землі (проеїздної частини, дороги) повинно бути не менш ніж 5м, до тротуарів і пішохідних доріжок – 3,5 м (п.2.4.50 ПУЕ 2017)

Шафу встановити на 1,5 м від нульової відмітки землі. У шафі встановити (з можливістю пломбування дооблікових ланцюгів), Диференційний автомат типу – АД-14 встановити в розподільчій шафі (ШР).

У ланцюзі нульового проводу встановлення апаратів захисту не допускається (п.1.7.157 ПУЕ-2017).


Монтаж робіт вести в обов'язковій відповідності до ПУЕ, чинними СНІП та типової інструкції по спорудженню мереж заземлення в електроустановках.

Після закінчення електромонтажних робіт, виконаних за даним проектом, споживач повинен підготувати протоколи випробування ізоляції проводів.

										ПГ -0008.00 – ЕП				
										Влаштування вузла обліку з 3 фазним лічильником потужністю до 50 кВт (з відбудованим GSM модулем та внутрішнім реле керування навантаженням). Типовий проект				
Змін.	Кіл.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата					Електропостачання		Смад.	Аркуш	Аркушів
												ТП	1	4
												АТ		
												"Миколаївобленерго" м. Миколаїв		
Розробив		Байдак			08.24							Загальні дані		
Перевірив		Байдак			08.24									

Виконання робіт вести у відповідності до СНІП 3.05.06-85 «Електротехнічні пристрої» з дотриманням вимог ДБН 3.2-2-2009 ССБТ. Промислова безпека у будівництві. Основні положення ».


ПЛАН



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- ⊗ Трубостійка існуюча ПЛ-0,4кВ
- ↔ Проектована опора ПЛ-0,4кВ
- ↔ Існуюча опора ПЛ-0,4кВ
- ШО [Symbol] Шафа ввідно-облікова проектована
- V — Самонесучий ізолюваний провід
- ○ ○ Провід прокладен у з/т
- СП-5 2x16мм² М Марка, переріз провода
- Довжина, м

Наружний контур заземлення



Інв. № орг.	Підпис та дата	Зам. інв. №				
			ПГ-0008.00 - ЕП			
			Влаштування вузла обліку з 3 фазним лічильником потужністю до 50 кВт (з вбудованим GSM модулем та внутрішнім реле керування навантаженням). Типовий проект			
Змін.	Кіл.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата	Стад.
Електропостачання						Аркуш
						Аркушів
						ТП
						3
Розробив	Байдак			08.24	АТ "Миколаївобленерго" м. Миколаїв	
Перевірів	Байдак			08.24		

Сервер АТ "Миколаївобленерго"






Схема підключення лічильника.



Інв. № орг.	Підпис та дата	Зам. інв. №				
			ПГ-0008.00 - ЕП			
			Влаштування вузла обліку з 3 фазним лічильником потужністю до 50 кВт (з вбудованим GSM модулем та внутрішнім реле керування навантаженням). Типовий проект			
Змін.	Кіл.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата	Стад.
						Аркуш
						Аркушів
Електропостачання						ТП
						4
Розробив	Баїдак				08.24	АТ "Миколаївобленерго" м. Миколаїв
Перевірів	Баїдак				08.24	

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 10,528 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20__ р.

Типове проєктне рішення влаштування вузла обліку трифазного приєднання потужністю до 50кВт
РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на влаштування комерційного обліку трифазного приєднання потужністю до 50кВт з вбудованим GSM модемом та внутрішнім реле керування навантаженням

Типове проєктне рішення влаштування вузла обліку трифазного приєднання потужністю до 50кВт

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8,65630 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01401 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,21105 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 серпня" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього		експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
					Всього	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМВ-600-2	Монтаж лічильника трифазного, що установлюється на готовій основі	шт	1	161,13	-	161,13	161,13	-	1,9200	1,92
2	КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,02	161,13	-	43,21	43,21	-	23,0400	0,46
3	ТР3-5-12-1	Окінювання жил кабелів з перерізом до 10 мм2 шляхом напругування наконечників	шт	8	2160,46	-	534,48	534,48	-	0,8400	6,72
4	КМВ-144-3	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 10 мм2	100 шт	0,08	66,81	-	192,14	187,59	4,55	28,8000	2,3
Разом прямі витрати по розділу 1						56,91	930,96	926,41	0,72	0,1152	0,01
Разом будівельні роботи, грн.						8,99	930,96		4,55		11,4
в тому числі:									0,72		0,01
всього заробітна плата, грн.							927,13				
Загальновиборобничі витрати, грн.							613,84				
трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год.							2,6				
заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.							283,92				
Всього будівельні роботи, грн.							1544,80				

Всього по розділу 1											
Розділ 2. Обладнання і матеріали											
5 & 1517-1867-2	Лічильник трифазний більше 50кВт з вбудованим GSM модемом та внутрішнім реле керування навантаженням		шт	1	7000,00	-	7000,00	-	-	-	-
6	С157-272	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 10 мм2	1000м	0,002	50950,00	-	101,90	-	-	-	-
7 & С1115-1433-1	Наконечник трубчастий НТ-10,0-18		шт	8	1,20	-	9,60	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2						-	7111,50	-	-	-	-
Разом устаткування, грн.							7000,00				
Всього устаткування, грн.							7000,00				
Разом будівельні роботи, грн.							111,50				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							111,50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					111,50				

		Всього по розділу 2					7111,50				
		Разом прямі витрати по кошторису					8042,46	926,41	4,55		11,4
		Разом устаткування, грн.					7000,00		0,72		0,01
		Всього устаткування, грн.					7000,00				
		Разом будівельні роботи, грн.					1042,46				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111,50				
		всього заробітна плата, грн.					927,13				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					613,84				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					2,6				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					283,92				
		Всього будівельні роботи, грн.					1656,30				

		Всього по кошторису					8656,30				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					14,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1211,05				
Разом по главах 1-12: 8656,3											
Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П) 116,7										
	Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І) 8773										
	Разом: 8773										
Податок на додану вартість 1754,6											
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку 10527,6										

Примітки :

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



[Signature]

[Signature]